

TFT-Ersatz für 9" Sharp LJ640U327 Heidenhain BF370/ Contour 12



Übersicht

- 9 " TFT Ersatz Display für Sharp LJ640U327 in Heidenhain BF370 / Contour 12
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontrahmen schwarz mit Bohrungen
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung

Die 9" TFT Displays werden als Ersatz von 9" Sharp Displays LJ640U327 an den Steuerungen BF370 und Contour 12 von Heidenhain eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist das Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksinal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden.

Technische Daten

Ausstattung:

9" TFT Ersatz für 9" Displays LJ640U327

Steuerung:

Heidenhain BF370/ Contour 12

Originaldisplay:

9" Sharp Display LJ640U327

Schnittstellen:

16pol. Pfostenstecker für
Flachbandanschluss

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x480

Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige
Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Bautiefe: ca. 45 mm

Frontrahmen: kompatibel

Material:

Openframe, ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Normen

EMV: EN55022 En55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030510

Ersatzdisplay für Heidenhain
BF370 / Contour 12