



Übersicht:

- 9" TFT Ersatzdisplay an verschiedenen Steuerungen einsetzbar
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontrahmen schwarz mit Bohrungen
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung:

Die 9" TFT Displays werden als Ersatz von 9" EL Displays (Planar, Sharp) an verschiedenen Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist das Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden.

Da es diverse Ausführungen der Originaldisplays gibt, müssen die technischen Details vor einer Bestellung abgeklärt werden.

Technische Daten:

Ausstattung:

9" TFT Ersatz für 9" EL / Planar Displays

Steuerung:

z.B. Heidenhain, Siemens, Index

Originaldisplay:

9" EL Display

Schnittstelle:

16pol. Pfostenstecker für Flachbandanschluss

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x480

Einstellung:

On-Screen-Menü

Helligkeit/ Kontrast:

min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

12 VDC / 24 VDC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Bautiefe: ca. 45mm

Frontrahmen: kompatibel

Material:

frontrahmen schwarz, Kunststoff

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen:

EMV: EN55022 EN55024

EN61010-1

Betelldaten:

10030504 9" Ersatz für EL Display